× ñ û4ý

HZ531EQ ‡ _ 1 ISO18000-6CEPC C1G2AÞ,+X gFJE÷ Õ :,´ UART-TTLÑ7J £ >8 !,´ Aî 7 Â6„FJAß È ¦E³ í,´ Ë+e93 $ ÄDC4.5V 5.5V Å7-5 +X g Ë $ J,´F9 Ä+a ¾ Q ‡ ¸ - ,´B+ ‘D /ë ú J Y4ïAîAÑ È Œ j ? »B+ É ˜,´AîAÑ é x Ä

k?± Ï7-

9 G÷+Xmpinj à 0 4NÁ8ß(w E710

9 0ª •AÞ Ö _ 1 ISO 18000-6C/EPC C1G2AÞ

9 7- O ÊNÁ FD#NÁ Œ

9

Ä+X93 $

9 { 1 ? RFIDB+ É ˜Lö @

9 0 ƒ ? RFIDB+ É ˜

9 RFID 71® ‘ j

9 RFID | • ?Aî 7 È » ² 71® ƒ j ÈATM ÈLb ZAî 7 ÈAö [3+5 Aî 71y

° _ ò

Œ+e »	+4.5V +5.5V
µ j+e#q	0 65mA
Œ+e#q	5V Ë+e È 0 W 4 33dBm È Œ l+e#q4Ö 1700mA@30dBm/2300mA@33dBm
j (	171.5mm×69mm×9.25mm
0ª] Õ •AÞ	ISO 18000-6C EPC C1G2
ŒNÁ)·	CHN:920MHz 925MHzÃ CHN:840MHz 845MHzÃ FÃC:902MHz 928MHzÃ ETSI:865MHz868MHz1y
EÃ * Ï)·	0 33dBm
1 LÄ/ë Ö	155dB
EÃ * Ï)·2î Ö	±1dB
Õ f&¥ • Ö	0-78dBm@250KM4 30dBm, 0-83dBm@160KM8 30dBm
B+ ‘D /ë	0m 15mÄ > 4 Ï)· ÃY4ï2« » Ã71®2« » ¼ Ä+X)ß ³1y 3P 9 £ Å
71® RSSI	_ 1
Y4ïF Õ Ô	_ 1
FJAß Õ	TTL UARTÕ (# (©)· Ö115200bps È ž } Ö 8 È Œ!’ } Ö 1 È w ¦ } Ö È#qGÿ × f } Ö)
4NÁ Õ d	16 Z SMAF=ê4é!ý d
F Õ4ï	15P 1.25mmL$D Â4ï
“' é ?	F5ž “' (w0ª"D ç ¤
Œ$Y Ö	µ25 ´70
ˆ Ø$Y Ö	µ45 ´85
Œ$¯ Ö	Ø95% Ä ´25 Å

? »N©

¹% CO9§F 5 Œ &M063<• “' AîAÑ Ä

¹+e$À+e » = CµE÷ 5.5V È V I 7-FP @ µG +eD • • Ä

Õ B$ >

PIN Ê y

8	BUZ	=2TS ˜P¡ Ø Ä3.3VÅ
9	UART_RXD	TTL+e £
10		